



Få resultater i høj kvalitet med denne professionelle, robuste sort/hvid laserfax – den perfekte løsning til virksomhedens kommunikationsbehov.

- 14.400 bps faxmodem
- 20 enkelttastnumre
- 200 hurtigopkaldsnumre
- Op til 20-arks automatisk dokumentføder
- Op til 250-arks papirkapacitet
- Dual Access
- 8 MB hukommelse (op til 400 sider* sende-/modtagehukommelse)
- Op til 99 multikopier
- Stak- og sortérfunktion

FAX-2820 – tekniske specifikationer

Denne professionelle laserfax bringer stil og effektivitet til din virksomhed. Det kompakte design og den frontbetjente papirkassette betyder, at den er nem at betjene og kun fylder ganske lidt på skrivebordet.

FAX-2820 tilbyder indkodning af 20 enkeltastnumre til de modtagere, du hyppigt sender fax til. Endvidere har den 250-arks papirkapacitet. Skulle den alligevel løbe tør for papir, vil FAX-2820 gemme op til 400 sider modtagne fax i hukommelsen.

Ud over at være en avanceret laserfax fungerer denne model også som en praktisk sort/hvid kopimaskine. Forstør eller formindsk dine originale dokumenter fra 50 % til 200 % i 1 %-trin, og stak eller sortér dine kopier efter behov.

FAX-2820 har separat toner og tromle, så du kun behøver at udskifte den enhed, der er brugt op.



Generelt

Teknologi	Laser
LCD-display	1 linje x 16 tegn
Backup-ur	Backup af tid og dato i op til 2 timer
Hukommelse	8 MB
Automatisk dokumentføder	Op til 20 ark
Papirhåndtering	Op til A4
Papirkapacitet	Standard papirkassette: Op til 250 ark Output kapacitet: Op til 100 ark
Samtidige funktioner	Modtager fax mens du kopierer et dokument

Fax

Modemhastighed	14.400 bps (Ca. 6 sekunders transmission)
Datakompression	Mono: MH / MR / MMR
Automatisk genopkald	Automatisk genopkald, hvis modtagerfaxen er optaget
Enkeltastnumre	20 (10 x 2)
Hurtigopkald	Op til 200 modtagere
Gruppeopkald	Op til 8 grupper
Fax/tlf-switch	Automatisk genkendelse af fax og telefonopkald
Nummerbestemt ringning	Ja
Superfin	Send og modtag meget lille print eller linjetegninger
Gråtoner	64 gråtoner
Forsinket timer	Ja, op til 50
Sende-/modtagehukommelse	Op til 400 sider*
Rundsending	Send samme faxbesked til op til 270 modtagere
Batch-transmission	Gemmer dokumenter til samme modtager i maskinens hukommelse og sender dem på én gang
Autoreduktion	Mindsker automatisk en modtaget fax, så den passer på et enkelt A4-ark
ECM-fejlretning	Gensender fejlbehæftede sider, når begge fax har ECM-funktion
Faxvideresendelse	Sender en fax modtaget i hukommelsen til et andet forudprogrammeret faxnummer
Fjernadgang	Mulighed for at hente faxbeskeder via et andet tastetoneapparat
Dual Access	Scan en fax til afsendelse mens du modtager en fax

Kopi

Kopihastighed	Op til 11 kopier pr. minut
Zoom	Formindsker og forstørre dokumenter fra 50 % til 200 % i 1 %-trin
Opløsning	Op til 200 x 300 dpi
Multikopi	Op til 99 kopier af hver original
Stak & sortér	Stak eller sortér kopier, som består af flere sider
N-i-én	Komprimér 2 eller 4 sider til et enkelt A4-ark

Interface

Ekstern TAD-interface	Interface til tilslutning af ekstern telefonsvarer
-----------------------	--

Dimensioner / Vægt

Med emballage	452 (B) x 496 (D) x 430 (H) mm / 11,4 kg
Uden emballage	374 (B) x 374 (D) x 262 (H) mm / 7,25 kg

Forbrugsstoffer

Toner	TN-2000: Op til 2.500 A4-sider ved 5 % dækflade
Tromle	DR-2000: Op til 12.000 A4-sider (1 side pr. job)

Andet

Strømforsøg	Dvale: Under 10 W Standby: Under 80 W Kopiering: Under 475 W Maks. belastning: Under 1032 W
-------------	--

* ITU-T testark, standardopløsning, MMR

Forhandler:

brother
at your side



Brother International (Danmark) A/S

Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

www.brother.dk

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 05-2011