

# HL-2130/2135W

**brother**  
at your side



**3**-års garanti

1. år on-site SWAP-service

## Kompakte sort/hvid-laserprintere i høj kvalitet

Disse sort/hvid-laserprintere er hurtige, kompakte og tilbyder fremragende printkvalitet. Printerne er nemme at anvende, har lave driftsomkostninger og er en perfekt og stabil løsning til hverdagens printbehov. Netværksmodellen HL-2130W kan endda tilsluttes trådløst.

- Hurtig printhastighed på op til 20 sider pr. minut, og første side printes inden for kun 10 sekunder.
- Fremragende dokumentkvalitet takket være den høje printopløsning.
- Kompakt, pladsbesparende design.
- WiFi-tilslutning (kun HL-2135W)
- 250-arks papirskuffe og manuel bakke til print på f.eks. kuverter
- 3-års garanti med on-site SWAP-service det første år

# HL-2130/2135W sort/hvid-laserprintere

## Høj printkvalitet – og hurtige resultater

Du vil sætte pris på at kunne printe i hastigheder på op til 20 sider pr. minut, og glæde dig over, at den første side kommer ud efter kun 10 sekunder. Den høje printopløsning betyder endvidere, at du får fremragende resultater med skarp, tydelig tekst og præcis gengivelse af selv de fineste detaljer.

## One Touch WiFi-tilslutning

Hvis printeren skal benyttes af flere brugere, er det nemt og hurtigt at tilslutte netværksmodellen HL-2135W i et trådløst netværk via den intuitive installationsguide på den medfølgende cd-rom.

## Lave driftsomkostninger

Printerens høje ydeevne er dog ikke ensbetydende med høje driftsomkostninger. Du kan både spare papir og anvende mindre toner ved at reducere 2, 4, 9, 16 eller 25 sider til bare ét A4-ark med N-i-1 print.

Og ved at benytte Tonerspare-funktionen, kan du opnå endnu lavere driftsomkostninger.

## Lav vedligeholdelse

Brug mindre tid på at genfylde papir: Begge modeller leveres med en yderst rummelig papirskuffe til 250 ark. Anvend den manuelle føder, når du skal printe på kuverter, specialpapir og labels. Printererne er meget kompakte i størrelse og larmer ikke, så de passer overalt – selv på steder, hvor der er ganske lidt plads.

## Miljøvenlige

HL-2130 og HL-2135W har opnået en række miljøcertificeringer, heriblandt Der Blåe Engel, takket være deres genbrugsvenlige design og lave strømforbrug. Og dine tomme tonerpatroner kan du returnere gratis til Brother, som sørger for, at de bliver genanvendt.



## Tekniske specifikationer

Generelt	
Teknologi	Elektrofotografisk sort/hvid-laserprinter
Laserklasse	Klasse 1 laserprodukt (IEC 60825-1:2007)
Printhastighed A4	Op til 20 sider pr. minut
Printopløsning	2400 x 600 dpi (HQ1200), 600 dpi, 300 dpi
Processor	200 MHz (ARM9)
Opvarmningstid	Under 7 sekunder (fra dvale)
Første side	Under 10 sekunder (fra klar)
Printersprog/emulering	GDI (værtsbaseret)
Hukommelse	HL-2130: 8 MB HL-2135W: 16 MB
Interface	Hi-Speed USB 2.0
Trådløst netkort	HL-2135W: IEEE 802.11 b/g (Infrastructure Mode/Adhoc Mode)
Papirhåndtering	
Papir-input	250-arks standard papirkassette 1-arks manuel papirfødnings
Papir-output	100 ark (forside nedad) 1 ark (forside opad) via direkte papirgennemgang
Mediaspecifikationer	
Mediatyper	Standard papirkassette: alm. papir, tyndt papir og genbrugspapir Manuel fødnings: alm. papir, tyndt papir, tykt papir, genbrugspapir, bondpapir, labels og kuverter
Mediavægt	Standard papirkassette (250 ark): 60 til 105 g/m <sup>2</sup> Manuel fødnings (1 ark): 60 til 163 g/m <sup>2</sup>
Mediastørrelser	Standard papirkassette: A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lang kant) B6 (ISO), A6, Executive Manuel fødnings: bredde 76,2 mm til 216 mm, længde 116 mm til 406,4 mm
Understøttede styresystemer	
Windows®	Windows® 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition, Windows® 2000 Professional
Macintosh	HL-2130 :Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x HL-2135W: Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
Linux	CUPS & LPD/LPRng printsystem (x86-, x64-miljø)
Netværks-hjælpeprogrammer (kun HL-2135W)	
Web Based Management	Netkortsstyring via webbrowser
Driver Deployment Wizard	En hurtig og nem måde at udnytte Brother printerdrivere på en Windows® netværks-pc
BRAdmin Light	Netkortsstyring til Windows® og Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x
BRAdmin Professional 3*	Til LAN- & WAN-styring (kan downloades fra <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> )
E-mail-besked	Automatisk advarsel sendt via e-mail, når maskinen skal vedligeholdes, fx lavt tonerindhold

Netværksprotokoller & trådløs sikkerhed (kun HL-2135W)	
Protokoller	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4-understøttede protokoller	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP client & server, SMTP, ICMP, Web Services (Print), LLTD responder
IPv6-understøttede protokoller	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP server, SNMPv1/v2c, HTTP server, TFTP client & server, SMTP client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print)
Trådløs netværkssikkerhed	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH
Nem trådløs opsætning	Intel My WiFi Teknologi, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License
Printerdriver-funktioner	
N-up-print††	Spar papir ved at formindske 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sider til 1 A4-side
Posterprint†	Forstør 1 A4-side til plakatstørrelse vha 4, 6, 16 eller 25 A4-sider
Vandmærkeprint†	Print dokumenter med vandmærke med prædefineret eller brugerdefineret tekst
Manuel duplexprint†	Print på begge sider af papiret ved at vende det manuelt
Forbrugsstoffer	
Medfølgende starttoner	ca. 700 sider**
Standard toner	TN-2010: ca. 1000 sider**
Tromle	DR-2200: ca. 12000 sider (1 side pr. job)
Dimensioner / Vægt	
Med emballage	475 (B) x 454 (D) x 331 (H) mm / 8,0 kg
Uden emballage	368 (B) x 360 (D) x 183 (H) mm / 6,7 kg
Andet	
Strømforbrug	Print: 421 W Klar: 62 W HL-2130: Dyb dvale: 0,8 W HL-2135W: Dyb dvale: 0,9 W (2,8 W ved trådløs tilslutning)
TEC-værdi	0,913 kWh pr. uge
Støjniveau	Lydtryk: 53 dBA under print, 31 dBA i klar Lydeffekt: LWAd = 6,4 Bell under print, 4,54 Bell i klar
Økologi	Strømsparer: bruger mindre energi, når den ikke er i brug Tonersparer: reducerer tonerforbrug
Månedlig printvolumen	250 til 1600 sider

\* Kan downloades gratis fra <http://solutions.brother.com>

\*\* Anslået tonerindhold er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752

† Kun Windows®

†† Kun Windows® og Apple Macintosh

Forhandler:

**brother**  
at your side



Brother Nordic A/S

Baldershøj 22 – 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

[www.brother.dk](http://www.brother.dk)

Alle specifikationer korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavnene er registrerede varemærker eller deres respektive virksomheders varemærker. SGH 07/2012 (rev. 10/2013)